

Link do produktu: <https://tixi.pl/aco-cdnp7acc-g2-centrala-domofonowa-master-i-slave-p-167475.html>

ACO CDNP7ACC (G2) CENTRALA DOMOFONOWA (master i slave)

Cena brutto	912,60 zł
Cena netto	741,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_46853
Kod producenta	463_46853
Kod EAN	5905997380164

Opis produktu

ACO CDNP7ACC (G2) CENTRALA DOMOFONOWA (master i slave)

Model: CDNP7ACC (G2)

Innowacyjny domofon z czytnikiem zbliżeniowym - cechy

Oferujemy panele wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji. To nie jedynie przystosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jak opcja sterowania w sposób automatyczny lub zdalny, lecz również możliwość wprowadzania indywidualnych konfiguracji, dostosowania urządzenia do specyfiki lokalu, na przykład hotelu oraz obsługa breloków zbliżeniowych. Jeśli chodzi o produkty Aco, **wymiary domofonów** wynoszą 206 mm x 88 mm. Ich montaż, zależnie od wyboru ramki, może być wykonany podtynkowo lub natynkowo. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości tworzyw oraz nowoczesnej technologii urządzenie zachowa sprawność przez lata, zapewniając lokatorom komfort codziennego użytkowania. To rozwiązanie, na które zdecydowało się już wiele osób odpowiedzialnych za projektowanie budynków mieszkalnych, biur oraz obiektów zakwaterowania.

*Na zdjęciu wraz z dedykowaną ramką CDN-R-S-AL ST w tym samym kolorze.

Specyfikacja

Index	CDNP7ACC (G2) ST
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym
Wykonanie	Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo Płaski front obudowy zlicowany z ramką montażową Dodatkowa tylna obudowa z tworzywa, zakrywająca elektronikę Czarny wyświetlacz, białe podświetlenie klawiatury
Dostępne kolory	Stalowy (ST)
Moduły	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC - czytnik breloków zbliżeniowych Uniqe 125kHz

Max. ilość abonentów	255 lokali
Wyświetlacz	LCD (podgrzewany)
Sposób montażu	W zależności od wyboru ramki: <ul style="list-style-type: none"> - podtynkowy - natynkowy
Wymiary (mm)	206x88x29,3
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa – system P lub skrętka UTP cat. 5e/6 – system PV
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 200mA lub 12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1W
Wyjścia	2 x złącza śrubowe „ELOCK”: <ul style="list-style-type: none"> - podłączenie elektrozaczełu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) 2 x złącza śrubowe - podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)” 2 x złącza śrubowe - podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC)
Wejścia	4 x złącza śrubowe: <ul style="list-style-type: none"> - podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND” lub zmiennego „AC” i „AC” 1 x złącze śrubowe „INPUT”: - podłączenie przycisku zwierzonego (NO) – aktywowane po zwarceniu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania 1 x złącze śrubowe: - podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów <ul style="list-style-type: none"> - podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U)
Cechy	<ul style="list-style-type: none"> - odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C, IK07, IP42) - łatwy montaż i instalacja dzięki specjalnym uchwydom w ramce do zawieszenia centrali na czas instalacji - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave - uniwersalna konstrukcja Master i Slave (centrala może pracować zarówno jako Master lub jako Slave) - dostępne kody: 255 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy) - obsługa do 6144 breloków zbliżeniowych - dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu (z puli 6144) - dowolna ilość breloków dla dostępu administratora, nie przypisanych do lokali (z puli 6144) - dowolna ilość breloków zbliżeniowych dla dostępu instalatora z możliwością wejścia w ustawienia - regulowany czas rozmowy (40-120 sekund) - akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanie) – tylko dla breloków przypisanych do danego lokalu (możliwość wyłączenia funkcji) - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. - włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (tylko odbiorniki aktywne) - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu

-
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
 - funkcja otwierania korytarzowego
 - opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia (z poziomu komputera)
 - opcja grupowej zmiany numerów dzwoneń (z poziomu komputera)
 - możliwość ustawienia opcji dzwonienia bez rozmowy dla 8 lokali
 - funkcja autootwierania dla każdego lokalu
 - funkcja portierska
 - możliwość wpisania 6-znakowego tekstu wyświetlacza podczas przekierowania portierskiego
 - regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
 - obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
 - 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
 - nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym
 - funkcja przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
 - programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą opcjonalnego kabla CDN-USB
 - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”
 - kompatybilny z cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro i Familio P/PV