

Link do produktu: <https://tixi.pl/aco-fam-p-2npacc-nt-panel-natynkowy-2-rodzinny-czyt-brel-p-165244.html>



## ACO FAM-P-2NPACC NT panel natynkowy 2-rodzinny czyt. brel.

Cena brutto	<b>633,10 zł</b>
Cena netto	<b>514,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_13403</b>
Kod producenta	<b>463_13403</b>
Kod EAN	<b>5905997380829</b>

### Opis produktu

## ACO FAM-P-2NPACC NT panel natynkowy 2-rodzinny czyt. brel.

Model: FAM-P-2NPACC NT

### Najważniejsze cechy:

- panel domofonu wyprodukowany w Polsce
- wykonany ze stali nierdzewnej 2mm
- podświetlany przycisk wywołania
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- instalacja natynkowa
- obsługa breloków zbliżeniowych

### Przeznaczenie

Panel przeznaczony jest do tworzenia systemów dwurodzinnych.

### Specyfikacja techniczna

- **Index:** FAM-P-2NPACC NT
- **Opis:** Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 2 przyciskami
- **Wykonanie:** Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- **Moduły:** 2NP - 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- **Max. ilość abonentów:** 2 lokale
- **Sposób montażu:** Natynkowy
- **Wymiary (mm):** Panel 174,8x67,8 Puszka natynkowa 177,1x70x36,5x25,4
- **Typ instalacji:** Cyfrowa: 2 żyłowa
- **Długość linii:** Max. 1000m
- **Zasilanie:** 12V ± 0,5V AC

- 
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** ~ 1,4W
  - **Wyjścia:** Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
  - **Wejścia:** 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwinkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.
  - **Programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB:** Tak

## Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- dzwonienie portierskie
- możliwość podłączenia elektrozaczeptów różnego typu
- możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"