

Link do produktu: <https://tixi.pl/centrala-sterujaca-faac-455d-790917-p-169861.html>



## Centrala sterująca FAAC 455D (790917)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>765,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>621,95 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>463_7636</b>      |
| Kod producenta   | <b>463_7636</b>      |
| Kod EAN          | <b>8055195013177</b> |

### Opis produktu

### Centrala sterująca FAAC 455D (790917)

Model: 790917

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- regulacja siły działania osobno dla każdego siłownika (50 poziomów)
- hamowanie skrzydeł bramy (delikatne zakończenie ruchu bramy)
- obsługa elektrozamka
- bardzo proste programowanie cyfrowe
- przyciski wyboru i programowania wartości parametrów, wyświetlacz cyfrowy wskazuje funkcję i wartość
- sygnalizacja LED (na wyświetlaczu) stanu wejść sterujących
- obsługa całkowitego i częściowego otwierania bramy
- opcjonalnie możliwość podłączenia czujników amperometrycznych (zatrzymanie i odwrócenie kierunku po napotkaniu skrzydła na przeszkodę) – GATEKODER.

### ZASTOSOWANIE

- do siłowników elektromechanicznych 230Vac z wyłącznikami krańcowymi (np FAAC 413 LS, 415L LS)
- do siłowników hydraulicznych 230Vac (np FAAC 400)
- do bram jednoskrzydłowych
- do bram dwuskrzydłowych
- do bram z jednym elektrozamkiem

### Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie- 230 V~ (+6% -10%) 50 (60) Hz:** Wyświetlacz LED dla programowania i kontroli
- **Pobór mocy- 15 W:**
- **Maks. obciążenie akcesoriami 24Vdc- 500mA:** Licznik wykonanych cykli pracy
- **Maks. obciążenie zamkiem elektromagnetycznym 12Vac- 15 VA:** Wejścia: otwarcie, otwarcie wolnego skrzydła (częściowe), stop (wyłącznik awaryjny), akcesoria zabezpieczające przy otwieraniu, akcesoria zabezpieczające przy

---

zamykaniu, zasilanie z uziemieniem

- **Maks. moc silnika- 800 W:**
- **Zakres temperatur pracy- -20°C +55°C:**
- **Dwa bezpieczniki- silnik i akcesoria:** Wyjścia: silniki siłowników, napędów, lampa ostrzegawcza, zasilanie akcesoriów 24Vdc, 24V sygnalizacja statusu bramy, fail-safe (bezpieczne przy uszkodzeniu fotokomórki), zamek elektromagnetyczny 12Vac
- **Dwa sposoby programowania- prosty i zaawansowany:**
- **Osiem trybów logicznych pracy do wyboru- automatyczna A, S, AP i SP, półautomatyczna E, EP, B oraz ręczna C („dead-man” - obsługa z obecnością człowieka):**
- **Regulacja momentu (siły) silnika- przełącznikami DIP-SWITCH, 50 poziomów dla każdego silnika:**  
Dodatkowe funkcje programowalne: ruch zwrotny przy otwieraniu i dopchnięcie przy zamykaniu (dla zamka elektromagn.), odwrócenie ruchu (z zatrzymaniem bramy lub natychmiastową zmianą kierunku), maks. moment siły przy starcie, wyprzedzające świecenie lampy ostrzegawczej
- **Czas otwarcia / zamknięcia- programowany od 0 do 120 s:**
- **Pamięć czasu otwierania / zamykania z pamięcią resztkową:**
- **Czas pauzy- programowany od 0 do 4 min.:**
- **Opóźnienie skrzydeł przy zamykaniu- programowane od 0 do 4 min.:** Szybkozłącze dla podłączenia odbiornika radiowego RP (wtykalnego) lub dekodera
- **Opóźnienie skrzydeł przy otwieraniu- 2 s - stałe:**
- **Funkcja regulowanego spowalniania i odwrócenia ruchu (GATECODERA):** Listwa podłączeniowa – odłączalna z numeracją