

Link do produktu: <https://tixi.pl/aco-fam-p-2npzsacc-panel-pod-tynk-2-rodzinny-czyt-brel-zamek-szyfr-p-165245.html>



ACO FAM-P-2NPZSACC panel pod tynk 2-rodzinny czyt. brel. zamek szyfr.

Cena brutto	786,70 zł
Cena netto	639,59 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_13405
Kod producenta	463_13405
Kod EAN	5905997380683

Opis produktu

ACO FAM-P-2NPZSACC panel pod tynk 2-rodzinny czyt. brel. zamek szyfr.

Model: FAM-P-2NPZSACC

Najważniejsze cechy

- panel domofonu wyprodukowany w Polsce
- wykonany ze stali nierdzewnej 2mm
- klawiatura szyfrowa do wybierania numeru i otwierania bramki kodem
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- obsługa do 10 lokali kodem
- obsługa 2 lokalu przyciskiem bezpośredniego wybierania (np: firmy)

Przeznaczenie

Panel przeznaczony jest do tworzenia systemów jedno lub wielo-lokatorskich.

Specyfikacja techniczna

- **Index:** FAM-P-2NPZSACC
- **Opis:** Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 2 przyciskami
- **Wykonanie:** Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- **Moduły:** Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 2NP - 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- **Max. ilość abonentów:** 12 lokali (2 indywidualne przyciski wywołania + 10 z zamka szyfrowego)
- **Sposób montażu:** Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
- **Wymiary (mm):** Panel 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32
- **Typ instalacji:** Cyfrowa: 2 żyłowa
- **Długość linii:** Max. 1000m
- **Zasilanie:** 12V ± 0,5V AC
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** ~ 1,4W

-
- **Wyjścia:** Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
 - **Wejścia:** 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwony” - bezpośrednio uruchomienie elektrozaczeptu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.
 - **Programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB:** Tak

Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielojęzycznych systemów Master/Slave
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- dzwonienie portierskie
- możliwość podłączenia elektrozaczeptów różnego typu
- możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"