

Link do produktu: <https://tixi.pl/bosch-czujnik-ruchu-pir-isc-bpr2-wp12-pet-p-165355.html>



BOSCH CZUJNIK RUCHU PIR ISC-BPR2-WP12 PET

Cena brutto	116,20 zł
Cena netto	94,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	463_1615
Kod producenta	463_1615
Kod EAN	4060039104106

Opis produktu

BOSCH CZUJNIK RUCHU PIR ISC-BPR2-WP12 PET

Model: ISC-BPR2-WP12

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Optyka Fresnela
- Temperatura pracy -30oC...+55oC
- Dynamiczna Kompensacja temperatury
- Analiza Pierwszego Kroku (FSP)
- Odporność na zwierzęta do 20kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Parametry elektryczne:**
- **Pobór prądu (tryb czuwania/alarm):** 10 mA przy napięciu 12 VDC
- **Napięcie robocze:** 9 VDC - 15 VDC
- **Parametry środowiskowe:**
- **Otoczenie:** Zgodność z normą EN50130-5, klasa II
- **Wilgotność względna:** 0 - 95%, bez kondensacji w instalacjach zgodnych z wymaganiami UL, 0 - 85%, bez kondensacji
- **Temperatura pracy:** -30°C ÷ +55°C W przypadku instalacji z certyfikatem UL: 0÷ +49°C
- **Parametry mechaniczne:**
- **Kolor:** biały
- **Wymiary:** 105 mm x 61 mm x 44 mm
- **Materiał:** Udaroodporne tworzywo ABS
- **Odporność na zakłócenia radiowe(RFI):** Alarmy i ustawienia przekazywane na bezpiecznych częstotliwościach w zakresie od 150 kHz do 2 GHz przy natężeniu pola poniżej 30 V/m.
- **Wyjścia:**
- **Przełącznik:** Półprzewodnikowe nadzorowane styki typu A rozwiernie o obciążalności ?100 mA, 25 VDC, 2,5 W, <20 ? przy zwarciu
- **Zabezpieczenie antysabotażowe:** Styki rozwiernie (przy założonej pokrywie) o obciążalności maksymalnej ?100 mA, 25 VDC, 2,5 WObwód zabezpieczenia antysabotażowego jest dołączany do obwodu 24-godzinnego.

