



Czujnik czadu Kidde K5CO

Cena brutto	134,10 zł
Cena netto	109,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_32952
Kod producenta	463_32952

Opis produktu

Czujnik czadu Kidde K5CO

Model: K5CO

CZUJNIK CZADU Kidde K5CO - najważniejsze cechy:

- **Technologia elektrochemiczna** - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych
- **Dłuższy o 40% okres pracy** w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku czujnikami
- **Głośna sygnalizacja alarmowa**
- **Przycisk Test/Reset** - do kontroli i obsługi urządzenia
- **Zasilanie bateryjne** zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
- **Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni**
- **Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania**
- **Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania**
- **Dodatkowa dioda LED** - sygnalizująca nieprawidłową pracę urządzenia i koniec jego okresu eksploatacyjnego
- **Funkcja informująca o aktywacji alarmu** w ciągu ostatnich 14 dni
- **Prosty sposób montażu i obsługi**
- **Małe wymiary, niska waga, estetyczna i wytrzymała obudowa**
- **Bardzo niski koszt eksploatacji**
- **Znak budowlany B - Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych** potwierdzający **zgodność z polską normą PN-EN 50291-1:2018+AC:2021**
- **Certyfikat BSI** - potwierdzający **zgodność z normą EN50291-1:2018**

CZUJNIK CZADU Kidde K5CO - specyfikacja i dane techniczne detektora:

- **Sensor:** opatentowany elektrochemiczny sensor CO firmy KIDDE
- **Sygnalizacja alarmu:** optyczna - wbudowana czerwona dioda LED; akustyczna - syrena o natężeniu dźwięku ok. 85 dB w odl. 3 m, 3,0 ~ 3,5 KHz
- **Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego:** optyczna - co 60 sekund miga dwukrotnie żółta dioda LED; akustyczna - podwójny, krótki sygnał dźwiękowy co 60 sekund
- **Sygnalizacja nieprawidłowego działania:** krótki sygnał dźwiękowy co 30 sekund oraz migająca co 30 sekund żółta dioda LED lub ciągły sygnał dźwiękowy
- **Pamięć aktywacji alarmu:** co 60 sekund miga czerwona dioda LED w przypadku, gdy w ciągu ostatnich 14 dni urządzenie wykryło stężenie CO w wysokości 100 ppm lub większej
- **Przycisk Test/Reset - przeznaczenie:** do kontroli i obsługi urządzenia; po naciśnięciu przycisku urządzenie

przeprowadza test kontrolny; do kasowania sygnalizacji aktywacji alarmu zapisanej w pamięci urządzenia; w przypadku aktywacji alarmu umożliwia jego zresetowanie

- **Przycisk stężenia szczytowego:** nie
- **Trwałość sensora:** 10 lat
- **Wyświetlacz:** nie
- **Sposób montażu:** na ścianie lub jako jednostka wolnostojąca, na płaskiej powierzchni
- **Obudowa:** wykonana z tworzywa sztucznego ABS
- **Dodatkowe funkcje:** test symulacyjny - pozwala na przetestowanie czujnika przy użyciu dostępnego na rynku gazu testowego CO
- **Dodatkowo w zestawie:** baterie, uchwyt montażowy, kołki montażowe, instrukcja obsługi
- **Źródło zasilania:** 2 x 1.5V, baterie alkaliczne typ AA (w zestawie)
- **Sygnalizacja rozładowania baterii:** krótki sygnał dźwiękowy co 60 sekund oraz migająca co 60 sekund żółta dioda LED
- **Warunki pracy:** temperatura od -10 do 45°C, wilgotność - do 90% RH, bez kondensacji
- **Warunki przechowywania:** temperatura od -20 do 60°C, wilgotność - 5 do 95% RH, bez kondensacji
- **Wymiary:** 127mm x 73mm x 39mm
- **Waga z bateriami:** 162g
- **Certyfikaty i dopuszczenia:** znak budowlany **BBS EN50291-1:2018** - jednostka certyfikująca **BSIKM 738897CE**
- **EAN:** 047871313419