

Link do produktu: <https://tixi.pl/satel-przewodowa-czujka-universalna-xd-2l-br-brazowa-p-166692.html>



SATEL PRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA XD-2L BR (BRAZOWA)

Cena brutto	169,80 zł
Cena netto	138,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_37861
Kod producenta	463_37861
Kod EAN	5905033338524

Opis produktu

SATEL PRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA XD-2L BR (BRAZOWA)

Model: XD-2L BR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wybór typu czujki przy pomocy przełączników DIP-switch
- wybór typu wyjścia alarmowego (2EOL/NC lub NC)
- wybór rezystorów parametrycznych dla konfiguracji 2EOL
- dioda LED do sygnalizacji
- zdalne włączanie / wyłączenie diody LED do sygnalizacji
- nadzór napięcia zasilania
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy
- w zestawie 2 magnesy (do montażu na powierzchni i do montażu wpuszczanego)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie zasilania 12 V DC $\pm 25\%$
- Pobór prądu w stanie gotowości 11,5 mA
- Maksymalny pobór prądu 15 mA
- Wyjścia: alarmowe EOL (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC, alarmowe S (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC
- Rezystancja zestyku przełącznika: wyjście alarmowe EOL 16 Ω , wyjście alarmowe S 26 Ω
- Czułość wejścia Z1: czujka typu NC 150 ms, sonda zalania 1 s
- Spełniane normy EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6
- Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-2-6 Grade 2
- Klasa środowiskowa wg EN 50130-5 II
- Zakres temperatur pracy $-10^{\circ}\text{C}.$ + 55°C
- Maksymalna wilgotność $93\pm 3\%$
- Wymiary obudowy czujki 25 x 136 x 29 mm
- Wymiary obudowy magnesu do montażu powierzchniowego 15 x 52 x 6 mm

-
- Wymiary podkładki pod magnes do montażu powierzchniowego 15 x 52 x 6 mm
 - Wymiary obudowy magnesu do montażu wpuszczanego o10 x 28 mm
 - Masa 65 g
 - Czujka magnetyczna - Szczelina (maks.): magnes powierzchniowy 15 mm, magnes wpuszczany 19 mm
 - Czujka wstrząsowa: zasięg detekcji (w zależności od typu podłoża) do 3 m