



## Shelly 2L Gen3

Cena brutto	<b>179,90 zł</b>
Cena netto	<b>146,26 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_65808</b>
Kod producenta	<b>463_65808</b>
Kod EAN	<b>3800235261644</b>

### Opis produktu

### Shelly 2L Gen3

Model: 2L Gen3

#### Najważniejsze cechy produktu:

- Brak wymogu przewodu neutralnego (wymagany Bypass Shelly 1L/2L Gen3 na kanał 1 dla LED)
- Sterowanie 2 obwodami (oddzielnie): światło, wentylator, żarówka, świetlówka
- Zdalna obsługa przez Wi-Fi (lokalnie i przez internet) oraz Bluetooth 4.2
- Kompaktowy montaż w puszcze podtynkowej, obsługa dwóch wejść sterujących (S1, S2)
- Wsparcie dla platform: Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings, MQTT, Home Assistant, Matter-ready (po aktualizacji firmware)
- Programowanie automatyki, scen, timerów oraz harmonogramów (do 20 harmonogramów)
- Bezpieczna praca - czujnik temperatury, zabezpieczenie termiczne, aktualizacje OTA
- Prosta obsługa i reset urządzenia przyciskiem, sygnalizacja LED

#### Specyfikacja techniczna Shelly 2L Gen3:

- Wymiary: 37 × 42 × 16 mm
- Waga: 28 g
- Montaż: w puszcze podtynkowej
- Kolor: błękitny, plastik
- Zasilanie: 220-240 V~, 50 Hz (konieczność użycia Shelly Bypass dla obciążenia LED na O1)
- Przełącznik: 2 wyjścia O1 (max. 200 W), O2 (max. 700 W)
- Maks. napięcie przełączania: 240 V~
- Maks. moment dokręcania zacisków: 0,4 Nm
- Przekrój przewodu: 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>
- Długość odizolowania: 6-7 mm
- Temperatura pracy: -20°C do +40°C
- Wilgotność: 30% - 70% RH
- Maksymalna wysokość montażu: 2000 m n.p.m.
- Zużycie energii: < 1,2 W
- Komunikacja: Wi-Fi 802.11 b/g/n (zasięg do 30 m wewnątrz/50 m na zewnątrz), Bluetooth 4.2 (do 10 m/30 m)

- 
- Mikroprocesor: ESP-Shelly-C38F, 512 KB RAM, 8 MB flash
  - Funkcje: harmonogramy, automatyzacje, webhooks, scripting, MQTT
  - Czujnik temperatury wewnętrznej
  - Ochrona: bezpiecznik 10A (char. B/C, 6 kA)